




iMX Pro MS

Centrale ibrida
Modulare

CSI 020020 iMX Pro MS

CSI 020022 iMX Pro MS XL



intelligent Multiprocessor eXtended Pro Modular System

iMX Pro MS è una centrale di controllo per sistemi di sicurezza con e senza fili, progettata per la massima affidabilità ed adattabilità alle applicazioni più diverse.

Questa unità è sviluppata seguendo la filosofia "modulare": la scheda elettronica principale consente l'installazione - se e quando necessario - di moduli aggiuntivi che ne completano le funzionalità (moduli radio Wlink, comunicatori 2G / 4G, Wi-Fi ...). Questo sistema permette la composizione strategica dell'impianto, consentendo di partire con un sistema base per poi farlo evolvere con il tempo e le esigenze reali, semplificando la manutenzione e lasciando la porta aperta all'introduzione di nuovi accessori e tecnologie.

Di base il sistema iMX PRO MS può controllare fino a 16 linee cablate (*espandibili fino a 96*),

spazio per 80 canali (*rilevatori radio, RS oppure espansione linee filo*), fino a 32 utenti, 8 gruppi di attivazione personalizzabili e un grande numero di funzionalità e regolazioni.

iMX è semplice da installare ed utilizzare, completamente telegestibile; è dotata di funzionalità che la collocano tra i sistemi più performanti presenti sul mercato.

L'installazione è facilitata da caratteristiche e funzionalità quali il BUS RS485, le memorie non-volatili, il software di programmazione e visualizzazione memoria storica (MyTool).

Anche l'assistenza è agevolata grazie alla possibilità di manutenzione a distanza: variazione della programmazione, aggiornamenti firmware (*centrale e sensori*), programmazione di

rilevatori WLink e RS485, monitor dello stato sistema.

Installando un modulo per la comunicazione radio Wlink, la centrale, le periferiche e i router extender saranno in grado di comunicare in modo bidirezionale con tutti i dispositivi radio. E' possibile raggiungere distanze anche oltre diversi km.

La connessione LAN su cavo e i moduli comunicatori (*opzionali, sia nel tradizionale formato 2G che l'ultra veloce 4G/LTE*) consentono il controllo remoto del sistema in svariate modalità:

- telegestione: chiamata diretta da uno smartphone con comandi DTMF
- SMS: comandi testuali inviati via SMS
- TCP-IP: connessione LAN in rete locale e attraverso Internet
- CSICloud: servizio P2P, integrato e gratuito

- app SweetHome Mobile (iOS, Android)

In mancanza di una connessione LAN filare è possibile installare il modulo che aggiunge al sistema la connessione Wi-Fi

Quando connessa al servizio CSICloud, la centrale è sempre raggiungibile senza complicate procedure di accesso. Tramite smartphone è quindi possibile controllare il sistema in sicurezza, in modo semplice ed intuitivo.

La memoria storica ha una profondità di registrazione minima di max 4096 eventi e riciclo con sovrascrittura di quelli più vecchi una volta riempita lo spazio disponibile.

iMX è racchiusa in un pratico box in materiale plastico, in grado di essere integrato in qualsiasi contesto architettonico.

CSI-ST-IMX-PRO-MS_06/2022

CARATTERISTICHE GENERALI

iMX Pro MS iMX Pro MS XL		
Ingressi filari	Linee di ingresso filari a bordo (morsetti Inputs). Compatibilità degli ingressi con i rilevatori dotati di uscita analogica DAC e sensori tapparella fast-switch.	16
Canali	Canali per sensori wireless (singolarmente identificati su protocollo WLink) e/o sensori su bus dati RS485. Ri-programmazione da remoto (via LAN e GPRS) dei rilevatori radio WLink e seriali RS485.	80
Utenti	Utenti con chiave Proxy, radiocomando Wlink criptato (mod. Crypto Twin Wlink) o codice numerico (da 4 a 8 cifre).	32
Gruppi	Gruppi indipendenti (funzionamento a Gruppi) o programmi di attivazione (funzionamento a Programmi).	8
Terminali RS485	Terminali di controllo del sistema su BUS RS485 (mod. Vision, Starlight, Smallreader, Proxyreader, APE).	32
Terminali WLink	Terminali di controllo del sistema wireless WLink (mod. Vision WLink, APE WLink).	16
Sirene WLink	Sirene auto-alimentate radio WLink, aventi molteplici funzioni di allarme e segnalazione.	16
Sirene RS485	Sirene auto-alimentate a connessione seriale, aventi molteplici funzioni di allarme e segnalazione.	8
Espansioni Ingressi filari	Schede di espansione 10 ingressi (mod. IPlus HID). <i>Le linee su espansione utilizzano lo spazio canali.</i>	8
Comunicatori	Comunicatore Modulare ad innesto, GSM/GPRS o 4G LTE	1
Porte RS485	Porte seriali RS485 ad alta velocità per la connessione a periferiche compatibili.	1
LAN	Porta LAN per connessione alla rete locale e/o remota (tramite software "MyTool" per PC, app "MyPlus Pro" per smartphones iOS ed Android), invio e-mail, connessione CSI Cloud e notifiche push.	1
Radio WLink	Moduli di comunicazione radio WLink modulari : Banda 4 oppure Banda 4 + banda 8 oppure Banda 4 + Wi-Fi	1
Voce	Messaggistica vocale pre-registrata e personalizzabile tramite MicroSD card, per le segnalazioni vocali locali e tramite GSM.	SI
Audio	Doppio ingresso audio per ascolto ambientale.	SI
Orologio e memoria storica	Orologio calendario real-time con gestione automatica anni bisestili e ora legale; batteria di backup integrata; memoria storica (max 4096 eventi) e programmazioni non volatili (flash).	SI
Firmware	Aggiornamento firmware molto semplice, con copia da MicroSD card e in connessione remota via LAN e GPRS.	SI

FUNZIONI

Ingressi filari	Attivazione: <ul style="list-style-type: none">▪ diretta▪ ritardata▪ ritardata a seguire▪ ritardata con riarmo▪ 24H▪ comando Gruppi Tipo linea: <ul style="list-style-type: none">▪ normalmente chiusa▪ bilanciata▪ micropulse▪ analogica (DAC)▪ fastswitch (linee 1 ÷ 8)	Canali <ul style="list-style-type: none">▪ sensori radio WLink e/o RS485▪ diretti▪ ritardati▪ ritardati a seguire▪ ritardati con riarmo (ronda)▪ bi-direzionalità▪ supervisione▪ programmazione da remoto
Connessione LAN	<ul style="list-style-type: none">▪ programmazione e gestione da remoto▪ e-mail (max 8 indirizzi)▪ notifiche push (allarmi, stato sistema, tecnico)▪ CSI Cloud	Codici <ul style="list-style-type: none">▪ codice numerico (4 ÷ 8 cifre)▪ chiavi elettroniche di prossimità▪ radiocomandi bi-direzionali▪ abilitazioni all'uso e gestione del sistema▪ limitazioni orarie/giornaliere▪ controllo remoto utilizzo codice
Attivazione / disattivazione	<ul style="list-style-type: none">▪ 2 modi (Gruppi / Programmi)▪ 6 attivazioni rapide (3 "diurne" + 3 "notturne")▪ gruppi pilota / servo▪ auto-riattivazione Gruppo/Programma▪ AND delle zone▪ timers (max 56)	Comunicatore GSM <ul style="list-style-type: none">▪ fino a 16 numeri programmabili▪ diversi motivi di chiamata / SMS▪ GPRS o 4G (connessione diretta e CSI Cloud)▪ telegestione▪ comandi SMS▪ rilevazione jamming
Terminali RS485	<ul style="list-style-type: none">▪ display LCD touch / grafico con tasti / solo lettori di chiavi elettroniche▪ impostazione illuminazione, suoni e avvisi, icone▪ codici numerici e lettura chiavi elettroniche	WLink <ul style="list-style-type: none">▪ comunicazione con diversi tipi di dispositivi (terminali, Sirene, sensori, router radio)▪ supervisione periferiche e anti-mascheramento▪ percorsi di inoltro (fino a 16 x 6 nodi)▪ raggiungibili distanze oltre alcuni km
Varie	<ul style="list-style-type: none">▪ aggiornamento firmware▪ controllo alimentazioni avanzato (rete 230 V_{AC} e batteria di backup)▪ opzioni service (manutenzione)▪ controllo tamper centrale e periferiche	

DIAGRAMMA A BLOCCHI

RADIO WLINK

80
Canali/rilevatori RS

Tutti i rilevatori WLink e RS485

64
Ripetitori di dati wireless

WLink Extender

16
Avvisatori acustici wireless

Evo WLink
Vox WLink

32
Utenti

Codici numerici
Chiavi Proxy
Radiocomandi

WLINK / Wi-Fi

1
Modusystem

- Banda 4
- Banda 4 / 8
- Banda 4 / WiFi

GSM / 4G LTE

1
Multiconnect MS

- 2G
- 4G LTE

APP E SOFTWARE

Programmazione
MyTool (per Windows®)

App
SweetHome Mobile

Scarica su
App Store

DISPONIBILE SU
Google Play



RS485

32
Sirene seriali

FLY RS
EVO DRS
DIESIS XP

32
Terminali di controllo

Starlight
Vision
APE / Ghost
SmallReader
ProxyReader

8
Espansioni ingressi
(max 80 ingressi)

IPlus HID
(10 ingressi)

INGRESSI FILARI

16
Ingressi filari / DAC

Tutti i rilevatori cablati e i contatti magnetici, inerziali e a fune

USCITE

1 RELE' + 5 O.C.

Evo
Vox
Diesis
Utilizzi vari

CONNESSIONE

LAN
Internet

CLOUD
Servizio P2P

CARATTERISTICHE TECNICHE

	ARMADIO STANDARD	ARMADIO XL
	iMX Pro MS	iMX Pro MS XL
Alimentazione primaria	230 V _{AC} (±15%) 50 / 60 Hz	230 V _{AC} (±15%) 50 / 60 Hz
Unità di alimentazione	Alimentatore regolabile flyback mod. ASF35 Range tensione primaria: 195 ÷ 265 V _{AC} – 50/60 Hz Tensione di uscita: 11,8 ÷ 15,2 V _{DC} (13,8 V _{nom}) Massima corrente erogabile: 2,5 A Potenza massima erogabile: 35 W	Alimentatore regolabile flyback mod. ASF50 Range tensione primaria: 195 ÷ 265 V _{AC} – 50/60 Hz Tensione di uscita: 11,8 ÷ 15,2 V _{DC} (13,8 V _{nom}) Massima corrente erogabile: 3,8 A Potenza massima erogabile: 50 W
Consumo (scheda elettronica)	95 mA (140 mA con dispositivo di accumulo in carica)	95 mA (140 mA con dispositivo di accumulo in carica)
Dispositivo di accumulo (num. max alloggiabili)	Batteria al piombo 12 V / 7 Ah (1)	Batteria al piombo 12 V / 7 Ah (2)
Ingressi (a bordo centrale)	16	16
Modalità linee di ingresso	N.C. (solo allarme)	N.C. (solo allarme)
	Singolo bilanciamento (allarme, tamper, taglio cavi, corto-circuito)	Singolo bilanciamento (allarme, tamper, taglio cavi, corto-circuito)
	Micropulse (interfaccia per sensori inerziali e contatti a corda per tapparelle)	Micropulse (interfaccia per sensori inerziali e contatti a corda per tapparelle)
	DAC (allarme, tamper, anti-mascheramento, taglio cavi, corto-circuito)	DAC (allarme, tamper, anti-mascheramento, taglio cavi, corto-circuito)
Uscite relè (a bordo)	FastSwitch (conteggio veloce impulsi, solo linee 1 ÷ 8)	FastSwitch (conteggio veloce impulsi, solo linee 1 ÷ 8)
	n. 1 uscita relè con tensione di nodo comune 12 V _{DC} / max 500 mA	n. 1 uscita relè con tensione di nodo comune 12 V _{DC} / max 500 mA
Uscite open-collector (a bordo)	n. 5 uscite open-collector, max 100 mA (uscita a negativo quando attiva)	n. 5 uscite open-collector, max 100 mA (uscita a negativo quando attiva)
Radio WLink (a seconda della configurazione)	Caratteristiche di trasmissione: GFSK, Multi-frequenza, Multi canale, Frequency Hopping	Caratteristiche di trasmissione: GFSK, Multi-frequenza, Multi canale, Frequency Hopping
	Banda “4” Frequenze di lavoro: 433.440000 ÷ 434.500000 MHz Potenza di trasmissione max: 10 dBm	Banda “4” Frequenze di lavoro: 433.440000 ÷ 434.500000 MHz Potenza di trasmissione max: 10 dBm
	Banda “8” Frequenze di lavoro: 868.190000 ÷ 869.850000 MHz Potenza di trasmissione max: 12 dBm	Banda “8” Frequenze di lavoro: 868.190000 ÷ 869.850000 MHz Potenza di trasmissione max: 12 dBm
	Portata * Campo aperto: 300 m Interno: 50 m	Portata * Campo aperto: 300 m Interno: 50 m
Wi-Fi (a seconda della configurazione)	Antenna IRF4: Connettore SMA Antenna IRF8: Connettore SMA	Antenna IRF4: Connettore SMA Antenna IRF8: Connettore SMA
	802.11 b/g/n	802.11 b/g/n
Memoria interna	n. 1 slot MicroSD per alloggiamento memoria (salvataggio memoria storica eventi, aggiornamento firmware, file audio, servizi centrale)	n. 1 slot MicroSD per alloggiamento memoria (salvataggio memoria storica eventi, aggiornamento firmware, file audio, servizi centrale)
Dimensioni armadio	306 x 306 x 92 mm	365 x 365 x 94 mm
Specifiche armadio	Materiale: ABS / Policarbonato Colore: bianco Grado di protezione: IP30 Classe ambientale: II (interno)	Materiale: ABS / Policarbonato Colore: bianco Grado di protezione: IP30 Classe ambientale: II (interno)
Peso complessivo	1,8 kg	2,1 kg

* Le antenne in dotazione forniscono una portata limitata e sono quindi adatte come test del sistema oppure per piccole installazioni (60 ÷ 80 m²). Utilizzare sempre il kit antenne esterne (Kit AntPro4 / Kit AntPro48).
I valori dichiarati sono per condizioni ambientali ottimali. Ricordare che la portata reale dipende fortemente dai fattori ambientali dell'installazione. Si consiglia di eseguire sempre delle prove di portata prima dell'installazione definitiva dei dispositivi.



AZIENDA CERTIFICATA





DATASHEET

Documentazione tecnica

Documentazione originale del produttore, messa a disposizione da CTS Tecnologie.

Sei un installatore o un'azienda?

Registrati all'area clienti per vedere i prezzi, ordinare online e scaricare cataloghi e listini dei marchi che distribuiamo.

www.ctstecnologie.it/registrazione

Contatti

Email	info@ctstecnologie.it
Sede	Via Ugo la Malfa 8, 20128 Milano
Sito	www.ctstecnologie.it

Vendita in tutta Italia · Assistenza tecnica in Lombardia

Cosa trovi da CTS Tecnologie

- Oltre 2.000 prodotti per antintrusione, videosorveglianza, antincendio e controllo accessi
- Consulenza per preparare preventivi con le soluzioni adatte al cliente
- Assistenza ai tecnici per installazione e programmazione dei marchi trattati
- Formazione tecnico-commerciale sulle apparecchiature distribuite